

Utilizare

- Cama pentru demontabil presată în poliță se așează pe un bolț de conectare Rafix cu diametru cap de 7 mm.
- Diagonala de strângere din cama pentru demontabil strânge puternic bolțul de conectare.
- Opritorul împiedică 'fuga' poliței din bolțul de conectare în sus.
- La pereții de poliță și lezenă, polițele se fixează exclusiv cu Rafix Tab.
- La pereții de dulap înalți se pot utiliza suplimentar conectori Rafix, pentru a se evita deformarea pereților laterali.


• Diametru:	camă pentru demontabil 20 mm
• pt. grosime lemn:	16 mm
• Dimensiune A:	distanța dintre centrul găurii de bolț și marginea superioară, corespunde jumătății grosimii lemnului
• Adâncime de găurire:	12,7 mm

Came pentru demontabil

→ cu bordură




- Material: plastic



pt. grosime lemn mm	Dimensiune A mm	Adâncime de găurire mm	bej	maro	negru	alb	aluminu alb
de la 16	8	12,7	263.09.437	263.09.133	263.09.339	263.09.731	263.09.230


Ambalaj: 100 sau 1000 bucăți



→ pentru montaj prin alăturare



- Material: plastic
- Execuție: cu margine îngropată pentru montare încadrat



pt. grosime lemn mm	Dimensiune A mm	Adâncime de găurire mm	bej	maro	negru	alb
de la 16	8	12,7	263.07.430	263.07.130	263.07.330	263.07.730

Ambalaj: 1000 sau 5000 bucăți

